

SMART DONGLE-4G



Intelligent

Communication 4G ¹
Prise en charge du système
de surveillance du tiers ²



Simple

Prêt-à-l'emploi Wlan-AP pour
le déploiement local ³



Fiable

IP65
Reconnexion automatique

Smart Dongle-4G Spécifications techniques

Spécifications techniques		SDongleB-06-EU
Spécifications générales		
Nombre maximal d'appareils pris en charge		10
Nombre maximal d'onduleurs pris en charge		10
Interface de connexion		USB
Installation		Prêt-à-l'emploi
Indicateur		Indicateur LED
Dimensions (L x H x P)		162 mm x 48 mm x 28 mm
Indice IP		IP65
Puissance (typique)		3,5 W
Paramètre sans fil		
Type de carte SIM		Mini-SIM (15 mm x 25 mm)
Normes et fréquences prises en charge ⁴		LTE-FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28
		LTE-TDD : B38/B40/B41
		GSM : 850/900/1
		800/1 900 MHz
Mode de fonctionnement Wi-Fi		AP
Normes et fréquences prises en charge		802.11b/g/n (2,412-2,484 GHz)
Environnement		
Plage de température de fonctionnement		-30 °C à +65 °C (-22 °F à +149 °F)
Intervalle d'humidité relative		5 % ~ 95 % HR
Plage de températures de stockage		-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Altitude maximale de fonctionnement		4 000 m (13 123 ft.)
Conformité aux normes (plus d'informations disponibles sur demande)		
Certificat		CE
Compatibilité avec l'onduleur		
Modèle onduleur		SUN600-5/6KTL-L0 SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 SUN2000-30/36/40/50KTL-M3

1 : Pour assurer une transmission stable des données, Huawei recommande qu'un Dongle 4G soit installé dans des zones avec un signal mobile stable (signal 2G ≥ 4 barres, signal 3G/4G ≥ 3 barres).

2 : Le système de gestion tiers doit prendre en charge le protocole de communication utilisé par le Huawei Smart Dongle.

3 : Lorsque tous les onduleurs prennent en charge WLAN Hotspot, le hotspot du Dongle sera désactivé par défaut.

4 : Pour la liste des transporteurs recommandés et les détails sur les fréquences prises en charge, veuillez contacter les distributeurs locaux.

Avertissement : les valeurs ci-dessus ont été mesurées par un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier avec les produits, les versions logicielles, les États-Unis et les facteurs environnementaux.