

Smart Dongle 智能通信棒



智能运行

支持10台逆变器共享资源



简单易用

支持2G, 3G, 4G / WLAN及以太网通信



稳定可靠

断链可自动重链

技术参数

Smart Dongle 智能通信棒

常规参数	Smart Dongle-WLAN-FE	Smart Dongle-4G
支持接入设备数量	10台	2台/10台 ²
支持接入逆变器数量	10台	2台/10台 ²
默认连接服务器	cn.fusionsolar.huawei.com	
接口方式	USB / RS485	
网口	10M / 100M Ethernet	/
安装方式	即插即用, 配套逆变器安装	
指示灯	LED指示灯	
尺寸(宽 x 高 x 深)	146 × 48 × 33 mm	130 * 48 * 33 mm
整机重量	90 g	
防护等级	IP65	
工作模式	STA	/
加密算法	加密机制: WEP/WPA/WPA2 加密: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES	
工作功耗	典型功耗: 2.5 W	典型功耗: 3.5 W
无线参数		
支持运营商	/	支持移动、联通 2G/3G/4G; 支持电信4G
	/	mini-sim卡 (15mm x 25mm)
	/	LTE(FDD): B1,B3,B8
	/	LTE(TDD): B39,B40,B41(38)
制式&频段	/	DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1,B5,B8,B9
	/	TD-SCDMA: B34,B39
	/	GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)	/
射频认证	SRRC(中国无线型号核准)	
使用环境		
工作温度	-30 °C ~ +65 °C	
相对湿度(无冷凝)	5 - 95% RH	
存储温度	-40°C ~ +70°C	
最高海拔高度	4,000m	
适配逆变器型号		
可插入智能通信棒作为主机的逆变器型号	SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M0 SUN2000-15/17/20KTL-M0	SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M0 SUN2000-15/17/20KTL-M0 SUN2000-60/70KTL-M0 SUN2000-100/110/125KTL-M0

1: 1拖2和1拖10通信棒分别支持2台逆变器和10台逆变器的通信;
2: 逆变器之间用RS485连接。