

# Smart Dongle-4G Smart Dongle



## Smart

2G/3G/4G 통신<sup>1</sup>  
타 제품 모니터링 시스템 지원<sup>2</sup>



## Simple

Plug and Play  
최대 10대 인버터 연결 가능



## Reliable

IP65  
자동 재접속 지원

기술 사양	Smart Dongle-4G-KR
<b>General Parameter</b>	
최대 연결 가능 인버터 수	10 Pcs (Inverters connected via RS485)
연결 인터페이스	USB
설치	Plug-and-play <sup>3</sup>
디스플레이	LED Indicator
치수 (W x H x D)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
무게	90 g
외함 보호 등급	IP65
소비 전력(typical)	3.5 W
<b>Wireless Parameter</b>	
유심칩 타입	mini-sim (15 mm x 25 mm)
지원가능 기준 & 주파수	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE  통신사 리스트 및 자세한 주파수 등에 관해서는 현지 대리점에 문의 하십시오
<b>Environment</b>	
동작 온도 범위	-30°C ~ 65°C
상대 습도	5% ~ 95% RH
보관 온도 범위	-40°C ~ 70°C
최대 동작 고도	4,000 m (13,123 ft.)
<b>Standard Compliance (more available upon request)</b>	
인증	KC

1 - 화웨이는 안정적인 데이터 전송을 위해 모바일 신호가 안정적인 지역에 4G Dongle (2G signal≥4 bars, 3G/4G signal≥3 bars)을 설치할 것을 제안하고 있다.  
 2 - 제3자 관리 시스템은 화웨이 Smart Dongle 통신 프로토콜과 매칭해야 한다.  
 3 - SUN2000-50KTL-M0이 Smart Dongle-4G-KR 적용 가능.